

仕様

共通部

電源電圧	: DC 24 V (使用可能電圧範囲 21 V~32 V) マイナスアース (試験電圧26.4 V)
消費電流	: 2.5 A (8 Ω負荷、0.5 W×4) CB-Q300D 1.3 A (8 Ω負荷、0.5 W×2) CB-R300D
定格出力	: 15 W×4 CB-Q300D / 15 W×2 CB-R300D (4 Ω負荷5%歪率時) : 10 W×4 CB-Q300D / 10 W×2 CB-R300D (8 Ω負荷5%歪率時)
出力負荷スピーカーインピーダンス	: 4 Ω~8 Ω
マイク入力電圧	: 5 mV (10 kΩ)
AUX入力電圧	: 0.5 V (10 kΩ)
CD/DVD入力電圧 CB-Q300D	: 2 V (10 kΩ)
テープ入力電圧	: 0.25 V (10 kΩ)
ライン出力電圧 CB-Q300D	: 2 V (定格出力10 kΩ負荷時)
外形寸法	: 178 (W)× 50 (H)× 160 (D) mm
質量	: 1.3 kg CB-Q300D : 1.2 kg CB-R300D
モニター出力電圧 CB-R300D	: 350 mV

FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (SN比 30 dB)	: 8 dBf
SN比 (MONO)	: 62 dB
ステレオ分離度	: 35 dB

AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1 629 kHz
実用感度 (SN比 20 dB)	: 25 dB/μV

- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。