

ハンズフリーで通話する

アドレス帳を登録する



- ハンズフリー画面 (P.139) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、**携帯メモリ読み出し** を選ぶ
- PBAP 接続に対応していない携帯電話の場合**
はい を選ぶ
 携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、**追加保存 / 上書き保存** を選んでください。
 - **追加保存** : 登録済みの電話帳データを残して追加登録
 - **上書き保存** : 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録
 - PBAP 接続の場合**
 携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。
 - 全件の電話帳が転送されます。
 - 自動で上書きされます。追加登録はできません。
- 終了** を選ぶ
● アドレス帳の登録が完了します。

お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容 (電話帳、氏名など) を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (P.141) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
- BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)
- 電話1台につき最大1500件まで登録できます。また、1件につき電話番号を2つまで登録できます。

アドレス帳から電話する

準備
携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)

- ハンズフリー画面 (P.139) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、**アドレス帳** を選ぶ
- 1 アドレス帳から、相手を選ぶ**
 名前順リスト

 - **あ〜わ** : 選んだ読みに移動
 - **その他** : アルファベット・数字などで始まる名称に移動
 - **メモリ順** : メモリ番号順に切り換え
 - 2 アドレス帳から、相手を選ぶ**
 メモリ番号順リスト

 - **1〜0** : メモリ番号を入力
 - **修正** : 1文字削除
 - **名前順** : 名前順に切り換え


- 番号1に発信 (または番号2に発信) を選ぶ**



- 選んだ番号に電話をかけます。

アドレス帳を削除する

1 件削除する場合

- アドレス帳 (P.140) から削除したいアドレスを選ぶ
- 削除** を選ぶ

- はい** を選ぶ
● 選んだアドレスが削除されます。

全件削除する場合

- アドレス帳 (P.140) から**全削除** を選ぶ
- はい** を選ぶ
● すべてのアドレスが削除されます。

ハンズフリー通話の設定をする

- BLUETOOTH設定画面 (P.132) から**通話設定** を選ぶ
 - 各項目を設定する
[太字 : お買い上げ時の設定]
- | 項目 | 設定内容 / 操作 |
|----------|--|
| 着信音量 | + / - で調整する
● 調整範囲 : 1~8~15 |
| 受話音量 | + / - で調整する
● 調整範囲 : 1~8~15 |
| 送話音量 | + / - で調整する
● 調整範囲 : 1~4~7 |
| ノイズキャンセル | [ON] : ノイズキャンセルを有効にする
[OFF] : ノイズキャンセルしない |
| 通話中の着信拒否 | [する] : 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中 (または発信中・着信中) のときに、もう一方の携帯電話に着信があっても着信拒否する
[しない] : 通話中の着信を拒否しない |
| 自動応答保留 | [する] : 着信が入ると、自動的に応答保留する
[しない] : 自動応答保留しない |