

	メッセージ(エラーコード)	原因	処置	参照ページ
さ 行	自動切断の設定により回線を切断しました	インターネットに接続中、通信しない時間が一定時間を経過したため、自動で回線を切断した。	もう一度インターネットに接続するときは、  を押し【回線をつなぐ】を選び、  を押す。	44
	自動設定するためのデータを受信することができませんでした (U56)	電波の状態が悪かったり、対応電話機の電池残量が少ないため、DIONへのオンラインサインアップによるインターネット設定を自動で行うためのデータが読み込めなかった。	後日、DIONから郵送される「DIONダイアルアップのご案内」の記載内容に従い、かんたんインターネット設定の【パソコン等でインターネットを利用している】の操作で設定をする。	33～35
	使用する電話機を接続してください	対応電話機を接続していない。	対応電話機を接続する。	26
	使用する電話機を接続して [決定] を押してください	対応電話機を接続していない。	対応電話機を接続し、  を押す。	26
	接続できませんでした しばらく待ってからやり直してください やり直しても接続できない場合には設定を確認してください (U80、U81)	サーバーが混雑しているか、電波の状態が悪く、接続ができない。  インターネットの設定が正しくない。	しばらく待ってから、電波状態のよい場所でやり直す。  【インターネットの設定をする】で、正しく設定する。	-  37
	センターに接続できませんでした もう一度表示したい相手を選んでください	センターに接続できなかった。	もう一度、表示したい相手を選ぶ。	54
た 行	地点情報を読み込むことができませんでした 電波状態の良いところでやり直してください	電波状態が悪いため、情報提供サービスからのマーク地点や地図表示地点の情報を読み込めなかった。	電話機の電波状態の良いところでやり直す。	-
	ディスクカバーが開いています	ディスクカバーが開いている。	ディスクカバーを閉じる。	(V) 39 (L) 33
	ディスクが違います	使用できないDVDビデオディスクを入れている。	 マークのあるDVDビデオに交換する。	4

こんなメッセージが出たときは  
困ったとき