

ハンズフリー設定

1 オーディオ選択タッチキー(P.30)から
ハンズフリーを選ぶ

2 **設定**を選ぶ
●ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 設定したい項目を選ぶ→右記へ



項目		設定			
ワンタッチ		「登録」→P.147「ワンタッチダイヤルを登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.147「ワンタッチダイヤルを削除する」へ			
音量設定	受話音量(P.143)	「大」/「小」で調整する(調整範囲: 1~9~14)			完了 を選ぶ
	着信音量(P.143)				
画面設定	着信割り込み	「 全画面 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、着信画面(P.143)が表示されます。 「 簡易 」...ハンズフリー以外の画面を表示中に着信すると、ハンズフリー簡易着信画面(下記)が表示されます。 			完了 を選ぶ
	自動着信応答	「 する 」...着信時に自動的に応答します。応答するまでの時間を設定してください。(1秒~ 5秒 ~60秒) 「 しない 」...着信時に自動的に応答しません。			
	ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示	「 する 」...本機の電源を入れたとき、「電話機選択」(下記)で選択されている携帯電話と、BLUETOOTH接続されたことを通知します。 「 しない 」...本機の電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。			
BLUETOOTH	BLUETOOTH電話設定	「登録」→P.140「携帯電話を本機に登録する」へ 「削除」→P.141「携帯電話の登録データを削除する」へ			
	BLUETOOTHパスキー	「変更」→P.141「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ			
電話帳		「電話帳転送」→P.146「携帯電話の電話帳を転送して登録する」へ 「削除」/「全削除」→P.147「電話帳の登録を削除する」へ			
セキュリティ	ロックNo.変更	変更 を選ぶ	現在設定している ロックNo.(4桁)を 入力し、 完了 を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)	新しく設定したい ロックNo.(4桁)を 入力し、 完了 を選ぶ	はい を選ぶ
	電話帳/発着信履歴制限	「 する 」...下記の機能を動作しないように設定します。 ・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更 「 しない 」...上記に記載している機能の制限を解除します。			現在設定しているロックNo. を入力し、 完了 を選ぶ
電話機選択		→P.141「接続する携帯電話を変更する」へ			