

# 音量を調整する

## ナビゲーションの音量を調整する

900 950

音声案内の音量が 40 段階で調整できます。また、音声を出力するスピーカーを選択できます。

### 1 メニュー画面 **情報・設定** から、**ナビゲーション設定** を選ぶ。




### 2 **システム設定** を選ぶ。



### 3 「システム設定 2」画面から **音量 / 出力スピーカー** を選ぶ。

※ **システム 1 2 3 4** にタッチするごとに画面が切り換わります。  
**1 2 3 4** にタッチしても画面が切り換わります。




### 4 **音量 / 出力スピーカー** を設定する。

#### お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合 (オンダッシュモニターのスピーカーからのみ音声を出力している場合) は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出力されます。

- 音声案内の音量を調整する。  
調整範囲：  
0 ~ 20 (バージョンアップ時の設定) ~ 40
- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。



## ナビミュートの設定

900 950

従来の「する (フルミュート)」、「音声認識のみ」に加え、「ハーフミュート」が選択できます。また、CN-HDS950MD も、AV ソースの音声に対して、ナビミュートの設定が有効になりました。


### 1 メニュー画面 **情報・設定** から、**ナビゲーション設定** を選ぶ。



### 2 **システム設定** を選ぶ。



### 3 「システム設定 2」画面から **ナビミュート** を選ぶ。



### 4 **ナビミュートを設定する。**

- フルミュート : 音声案内時に AV ソースの音声が消音されます。  
(バージョンアップ時の設定)
- ハーフミュート : 音声案内時に AV ソースの音量が約 7 ステップ下がります。
- 音声認識のみ : 音声認識時のみ、AV ソースの音声が消音されます。

## AV の音声を一時的に消音する (ミュート)

930 950

**MUTE** を押す。

- **MUTE** ボタンを押して消音されるのは、AV ソースの音声のみです。ナビゲーションの音声は消音されません。

#### お知らせ

※ CN-HDS900D には、ミュート機能はありません。