



# SDメモリーカードから本機に保存する

SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときに、本機の電源または車のACCをOFFにしないでください。

項目		操作			備考		
<b>1</b>  <p>SDメニュー画面(☞102ページ)から SD HDD を選ぶ</p>		<b>2</b> 			<b>3</b> 	<b>4</b> 	
登録ポイントを読み込む	1地点  全地点	登録ポイント を選ぶ	リストから登録ポイントのファイルを選ぶ	1地点ずつ を選び、 リストから地点を選ぶ  全地点一括 を選ぶ	すでに登録されているポイントを読み出すと、同じ地点に登録ポイントが複数あることとなります。不要な場合は消去してください。呼び出す登録ポイントと本機の登録ポイントの合計が200を超える場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。消去のしかた(☞54ページ)		
ルート設定メモリーを読み込む		ルート設定メモリー を選ぶ	リストからルート設定メモリーのファイルを選ぶ		ルート設定メモリーが本機に5件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(☞60ページ)		
走行軌跡メモリーを読み込む		軌跡メモリー を選ぶ	リストから走行軌跡メモリーのファイルを選ぶ		走行軌跡メモリーが本機に3件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(☞58ページ)		
ドライブルートを読み込む	1ルート  全ルート	ドライブルート を選ぶ	1ルートずつ を選ぶ  全ルート一括 を選ぶ	リストからドライブルートのファイルを選ぶ  リストからドライブルートのフォルダを選ぶ	ドライブルートが本機に100件ある場合は呼び出せません。必要に応じて本機から消去してください。(☞62ページ) 全ルート一括で保存する場合、SDメモリーカードから保存するドライブルートと本機のドライブルートの合計が100件を超えた時点で保存を中止します。		
企業ランドマークを更新する		企業ランドマーク を選ぶ	リストからランドマーク情報データを選ぶ		弊社サイトからランドマーク情報データをダウンロードしてください。CN-HD9000シリーズ用のランドマーク情報データを、本機で使うことはできません。地図上で更新されたランドマークは、検索データには反映されません。		
マップルデータを読み込む		マップルデータ を選ぶ	リストからマップルデータを選ぶ		マップルデータ[カスタム情報交換ファイル(拡張子RCX)]をパソコンで作成してください。		
静止画を読み込む JPEGファイル(拡張子JPG)		静止画データ を選ぶ			SDメモリーカード内のすべての静止画データが保存されます。(2階層まで☞116ページ)		
動画を読み込む MPEG4ファイル(拡張子ASF)		動画データ を選ぶ			SDメモリーカード内のすべての動画データが保存されます。(2階層まで☞120ページ)		
音楽データを読み込む MP3ファイル(拡張子MP3)		音楽データ を選ぶ	リストから保存したいファイル/フォルダを選ぶ(☞110ページ)	保存先のフォルダを選ぶ			