

自宅の設備を遠隔操作

CN-HX900D CN-HW880D

事前に、必要な機器 (P. 105) / サービス契約 (P. 105) / 設定 (P. 112) が必要です。

トップメニューから (P. 28)



LINK 画面



- CN-HW880Dの場合、LINK画面は表示されません。(右記「自宅の様子を見る」手順②へ)

家電などを操作する

<ライフィニティ>
CN-HX900D

① ② **接続する**

③ **ブラウザを操作して家電などの操作をする**

● ブラウザの操作は (下記)

● ブラウザを表示。

- サービスのご契約内容により、画面や操作が異なります。詳しくは、ライフィニティのサービスガイドブックをご覧ください。

到着予想時刻を知らせる

<かえる通知>
CN-HX900D

① ② **はい**

お知らせ

- かえる通知の送信先として家族のメールアドレスを設定している場合、メールでかえる通知を受信できます。

自宅にかえる通知を受信すると

かえる通知
「かえる通知」が届きました
○月○日○時○分
現在地: ×××
到着予想時刻: ○時○分

● 自宅のコントロールパネルや家族の携帯電話などに、現在地、到着予想時刻*、自宅までの距離*が表示されます。
* 目的地を自宅に設定している場合のみ

- 「送信しました」と表示されても、下記の場合、通知されません。
 - 自宅内のネットワークが不通
 - コントロールパネルの電源がOFF
 - 通信先の携帯電話が圏外や電源OFF
- 詳しくは、ライフィニティのガイドブックをご覧ください。

自宅の様子を見る

<ホームネットワークカメラ>

① ② **接続する**

CN-HX900D のみの手順

- ホームネットワークカメラ対応機種/カメラのバージョンアップについては (P. 154)

③ **ユーザー名/パスワードを入力する**

● ブラウザを表示。

④ **ブラウザを操作して自宅の様子を見る**

● ホームネットワークカメラ画面を表示。

画像を更新 | カメラの向きを変える/ホームポジションに戻る | 解像度の切り換え | プリセットされたカメラポジションに変える

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。詳しくは、ホームネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。
- 走行中は表示できません。安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- ブラウザのほかの操作は (下記)

選局パネルから (P. 86)



自宅のディーガに遠隔録画する

<ディモラ>
CN-HX900D

- ご利用前に、パソコンでディモラのサイト (P. 105) から遠隔録画できるか確認してください。

① **録画**

(タッチ操作のみ)

② **接続する**

● 現在視聴中の番組以降を、5番組までリスト表示。
● ネットワーク環境やディーガの機種により、通信する時間が異なります。

③ **番組を選ぶ**

● 現在視聴中の番組を選ぶと、自宅のディーガで録画が始まります。(他の番組を選ぶと、録画予約される。)

お知らせ

- ディーガのHDDに空き容量がなかったり、予約が重複していたりする場合、録画・録画予約できないことがあります。
- 自宅のある都道府県に自車がいないときや、ワンセグの番組を録画しようとしたときは、録画できないことがあります。
- ディモラのサイトやディーガの説明書もご確認ください。

お知らせ

- パケット通信: データ量に応じて料金が発生します。
- 回線交換: データ量にかかわらず接続した時間分課金されます。

ブラウザの操作について

ライフィニティやホームネットワークカメラの画面では、インターネットブラウザが表示されます。

SSL

SSL 保護されたページへアクセス中

- 通信中 データ通信中
- 接続中 ダイアルアップ接続中



- 情報の再読み込み **[再読み]** (リモコン→「青」)
 - 通信を切断 **[切断]** (リモコン→「赤」)
 - ブラウザを終了 **[終了]** (タッチ操作のみ)
- 通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

お知らせ

- 本製品には、インターネット機能ソフトウェアとして株式会社 ACCESS の NetFront Browser を搭載しています。
- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。