

プロバイダの設定をする

準備

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.132)
- 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

リストから選んで設定する

- 1 ツートップメニュー(P.28)から
情報/設定を選ぶ
- 2 各種設定を選ぶ
- 3 通信設定を選ぶ
● 通信設定画面が表示されます。
- 4 プロバイダの 設定する を選ぶ
- 5 設定する携帯電話を選ぶ
● プロバイダ画面が表示されます。
- 6 リストから選択するを選ぶ
- 7 プロバイダを選ぶ
- 8 完了を選ぶ

お知らせ

- 以下の場合、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
 - ・希望のプロバイダがリストにない。
 - ・プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

手動で入力して設定する

- 1 プロバイダ画面(上記)から
設定したい項目の **入力** を選ぶ
● ユーザーID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
● パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
● アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
● プライマリDNSサーバー
プライマリDNSのIPアドレス
● セカンダリDNSサーバー
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了** を選ぶ
- 3 **完了** を選ぶ

各種データ通信サービスの設定をする

準備

- プロバイダの設定をしてください。(左記)
- ライフィニティの設定をする場合は、携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

※一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。) 消去は十分確認のうえ行ってください。

設定するサービス		設定する項目		設定	
おでかけストラダ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	アカウント	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	おでかけストラダのサイトで取得したアカウントを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		パスワード	サイトかユーザー登録したときに設定したパスワードを入力し、 完了 を選ぶ		
ホームネットワークカメラ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	URLアドレス	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		ポート番号	(必要な場合のみ) ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 完了 を選ぶ		
ライフィニティ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	ログイン名	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	ライフィニティで登録しているログイン名を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● ライフィニティサーバーに接続して認証を行います。(時間がかかる場合があります。) ● 認証が完了するまで、車のACCをOFFにしたり本機を操作したりしないでください。 ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		確認 を選ぶ	パスワード ライフィニティで登録しているパスワードを入力し、 完了 を選ぶ		
デモラ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	会員ID	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※ : 設定内容を消去	デモラで登録している会員IDを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
			パスワード デモラで登録している接続パスワードを入力し、 完了 を選ぶ		