

動作の種類と制限について

動作の種類について

本機では電源の種類や、付属の吸盤スタンドの取り付け状態によって、車動作・電池動作・家庭動作と動作状態が切り換わります。

電源の種類	シガーライターコード (12 V / 24 V車対応)	リチウムイオン バッテリー	ACアダプター 別売
本機を付属の吸盤スタンド に取り付けた状態	車動作	電池動作	車動作
本機を付属の吸盤スタンド に取り付けない状態	家庭動作	電池動作	家庭動作

お知らせ

- 電池動作で使用している場合、シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターを接続すると家庭動作に切り換わり、家庭動作の状態ですぐに付属の吸盤スタンドに取り付けると車動作に切り換わります。
- 車動作で使用している場合、付属の吸盤スタンドから本機を取り外しても、車動作のまま使用できます。家庭動作にするには (電源) を約2秒押しして電源を切り、付属の吸盤スタンドから取り外した状態で、再度 (電源) を約2秒押しして電源を入れてください。
- 付属の吸盤スタンドの取り付けにつきましては、 別紙 取付説明書[スタンド用]をご覧ください。