

ハンズフリーで通話する

携帯電話の電話帳を転送して登録する

ダイヤル画面 (P.140) から

電話帳 を選び、**転送** を選ぶ

■PBAP接続に対応していない携帯電話の場合

携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、**追加/上書き** を選んでください。

- **追加** : 登録済みの電話帳データを残して追加登録
- **上書き** : 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

■PBAP接続の場合

携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。

- 自動で上書きされます。追加登録はできません。

本機に登録できる電話帳

| | |
|------|---|
| 氏名 | 全角12文字(半角24文字)まで |
| よみがな | 半角24文字まで |
| 電話番号 | 桁数 24桁まで 件数 1人につき3件/最大800件 |
| 対応文字 | 氏名・よみがな シフトJIS形式 ● 絵文字非対応 電話番号 数字、「#」、「*」 |

電話帳の登録を削除する

電話帳のデータを一度消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。) 消去は十分確認のうえ行ってください。

1 電話帳画面 (P.141) から

機能 を選ぶ

2 電話帳管理 を選ぶ

3 電話帳削除 を選ぶ

4 削除したい通話先を選ぶ



- **全削除** : 全ての通話先を削除

5 はい を選ぶ

電話帳データが本機に読み込まれます。

- PBAP接続に対応していない携帯電話の場合、追加で電話帳データを読み込むかどうかのメッセージが表示されます。追加で読み込む場合、**はい** を選んでください。終了する場合、**いいえ** を選んでください。

お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(右記)し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
- BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)
- 電話帳画面 (P.141) から **機能** → **電話帳管理** → **電話帳転送** を選んでも、電話帳を登録できます。

ワンタッチダイヤルを登録する

電話帳や発着信履歴から、よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大18件)

先にグループを選んで登録する

1 ダイヤル画面 (P.140) から **ワンタッチダイヤル** を選ぶ

2 ワンタッチダイヤル画面から **グループ** を選び、**登録先** を選ぶ



3 表示させるリストを選ぶ

- **電話帳** : 電話帳のリストを表示
- **履歴** : 発着信履歴のリストを表示
- **中止** : 登録を中止

4 リストから登録したい通話先を選ぶ

- 電話帳の見かた → P.141
- ワンタッチダイヤルが登録されます。

お知らせ

- 電話帳画面 (P.141) から **機能** → **ワンタッチダイヤル編集** → **電話帳からワンタッチダイヤル登録** / **履歴からワンタッチダイヤル登録** を選んでも、ワンタッチダイヤルを登録できます。

先に相手を選んで登録する

1 ワンタッチダイヤル画面 (左記) から **機能** を選ぶ

2 表示させるリストを選ぶ

- **電話帳からワンタッチダイヤル登録** : 電話帳のリストを表示
- **履歴からワンタッチダイヤル登録** : 発着信履歴のリストを表示

3 リストから登録したい通話先を選ぶ

- 電話帳の見かた → P.141

4 登録先選択画面から **グループ** を選び、**登録先** を選ぶ

- ワンタッチダイヤルが登録されます。

5 (すでに登録されている場合)

はい を選ぶ

電話帳内容画面 (P.140) から **ワンタッチダイヤル** を登録する

1 電話帳 (P.141) から登録したい相手を選ぶ

2 **機能** を選び、**ワンタッチダイヤル登録** を選ぶ

3 リストから登録したい通話先を選ぶ

4 登録先選択画面から **グループ** を選び、**登録先** を選ぶ

- ワンタッチダイヤルが登録されます。

5 (すでに登録されている場合)

はい を選ぶ