

ボイスコントロール

エリア認識を設定する B

エリア認識をする / しないを設定します。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ。
- 2 **音声認識** を選び、エリア認識設定で、**する** / **しない** を選ぶ。

● **する** :

ダイレクト施設名検索 (エリア認識) を行うことができます。
(エリア認識していても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできます。)


● **しない** :

ダイレクト施設名検索 (エリア認識) を行うことはできません。
(ジャンルから施設を絞り込むなどして検索してください。)

パスワードヘルプ A B

本機が認識できるパスワードがわからないときは、パスワードヘルプ画面を表示させると主なパスワードを探すことができます。

- 1 **発声 / 訂正** を押す。
- 2 「ヘルプ」と発声 (入力) する。
パスワードヘルプ画面が表示されます。



- 3 **ジョイスティック** で画面を切り換えて、目当てのパスワードを探す。
- 4 目当てのパスワードが見つかったら、**発声 / 訂正** を押して、パスワードを発声する。

住所で探す A B

「都道府県名～町字名」と「丁目～号」を連続して入力できるようになりました。

例：「神奈川県川崎市麻生区万福寺1の1の1」と入力するとき

- 1 **発声 / 訂正** を押す。
- 2 「住所」と発声 (入力) する。
- 3 「神奈川県川崎市麻生区万福寺」と発声する。
- 4 「1の1の1」と発声する。

郵便番号で探す A

「前の3桁」と「後の4桁」を連続して入力できるようになりました。

例：「22 * - ****」と入力するとき

- 1 **発声 / 訂正** を押す。
- 2 「郵便番号」と発声 (入力) する。
- 3 「22 *」と発声する。
- 4 「****」と発声する。

電話番号で探す A

「市外局番」、「市内局番」、「以降の番号」を連続して入力できるようになりました。

例：「03-XXXX-????」と入力するとき

- 1 **発声 / 訂正** を押す。
- 2 「電話番号」と発声 (入力) する。
- 3 「03」と発声する。
- 4 「XXXX」と発声する。
- 5 「????」と発声する。

個人宅の電話番号を入力した場合は、このあと相手の名字を発声してください。

個人名で探す A

個人名を発声 (入力) して、個人宅を探索できます。

- 1 **発声 / 訂正** を押す。
- 2 「個人名検索」と発声 (入力) する。
- 3 名字を発声する。
- 4 名前を発声する。
- 5 「一覧表示」と発声する。