

スマートフォンのWi-Fiネットワークに本機を接続する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録する

スマートフォンを本機とWi-Fiネットワーク登録すると、下記の機能を利用できます。

※テザリングのご利用には事前のお申し込みが必要となり、利用料金は有料場合があります。(キャリアや契約状況によって異なります)

※スマートフォン側の操作はスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

- 音声認識での目的地検索(行き先設定)(P.63)
- タイトルの更新(音楽CD、MEMORY MUSIC)

1 スマートフォン側

Wi-Fiテザリング(APモード)の設定をする

- 1 Wi-Fiテザリング(APモード)をONにする
- 2 Wi-Fiテザリング設定から、ネットワーク名(SSID)とパスワードを確認する

2 ナビゲーション側

- 1 スマートフォン接続設定メニューから、**Wi-Fi 設定**を選ぶ
 - 周辺のWi-Fi機器を検索し、検索結果がリストで表示されます。
- 2 Wi-Fi設定画面から**接続する機器**を選ぶ
 - 手順1で確認したネットワーク名(SSID)を選択してください。
- 3 **パスワード**を選ぶ
- 4 パスワードを入力し、**✓**を選ぶ
 - 手順1で確認したパスワードを入力してください。

5 接続を選ぶ

- スマートフォンがWi-Fiネットワーク登録され、Wi-Fi接続されます。
 - ※Wi-Fi接続中の機器がある場合は、そちらの接続が解除されます。(登録は消去されません。)
- 👁**を選ぶと、パスワードの文字を表示します。

6 本機のログ送信を許可するか選ぶ

- 許可**を選ぶと、Wi-Fi接続時にログを自動的に送信します。送信されたログは、製品やサービスの品質向上に利用します。詳細については情報提供のお願いメッセージを確認してください。
- 許可しない**を選ぶと、自動ログ送信機能は無効となりログの送信は行いません。
- 今後表示しない**のチェックボックスをONにすると、次回からWi-Fi接続してもメッセージは表示されません。ただし、**許可**／**許可しない**を選ぶ前に走行してメッセージが消えた場合は、次回も表示されます。

お知らせ

- 送信されるログには、運転状況、本機の利用状況などが含まれます。個人情報を含みません。
- 自動ログ送信機能の有効／無効は変更できます。(P.76)無効から有効に切り換えた場合、切り換え以前に**今後表示しない**のチェックボックスをONにしても、Wi-Fi接続時に情報提供のお願いメッセージが表示されます。
- ログの送信には通信費用がかかります。(送信するログの容量は最大で、1日に約16 MB、1か月に約160 MBです。)