

データ通信サービスを利用する

プロバイダの設定をする

準備

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.140)
- 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

リストから選んで設定する

- 1 LINKメニュー(P.31)から通信設定を選ぶ
 - 通信設定画面が表示されます。
- 2 プロバイダの設定するを選ぶ
- 3 設定する携帯電話を選ぶ
 - プロバイダ画面が表示されます。
- 4 リストから選択するを選ぶ
- 5 プロバイダを選ぶ
- 6 完了を選ぶ

お知らせ

- 以下の場合は、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
 - 希望のプロバイダがリストにない。
 - プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

手動で入力して設定する




- 1 プロバイダ画面(上記)から設定したい項目の**入力**を選ぶ
 - ユーザーID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
 - パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
 - アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
 - プライマリDNSサーバー
プライマリDNSのIPアドレス
 - セカンダリDNSサーバー
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了**を選ぶ
- 3 **完了**を選ぶ

各種データ通信サービスの設定をする

準備

- プロバイダの設定をしてください。(左記)

※1 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は十分確認のうえ行ってください。

設定するサービス	設定する項目	設定	
おでかけ旅ガイド設定	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力し、 完了 を選ぶ サイトかユーザー登録したときに設定したパスワードを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
	URLアドレス  ● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 完了 を選ぶ (必要な場合のみ)ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
ホームネットワークカメラ設定	URLアドレス  ● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 完了 を選ぶ (必要な場合のみ)ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。