

ハンズフリーで通話する

電話をかける (続き)

■電話帳から電話をかける

携帯電話の電話帳をナビゲーションに登録する


携帯電話に登録された電話帳をナビゲーションに送信し、登録できます。

1 ハンズフリー設定画面から 電話帳読み込みを選ぶ



- 電話帳が登録されていない場合
電話帳読み込み画面を表示 ※手順3へ
- すでに電話帳が登録されている場合
※手順2へ

2 追加する / 上書きするを選ぶ



- **追加する**: 読み込み済みの電話帳データを残して、追加登録します。
- **上書きする**: 読み込み済みの電話帳データを削除して、新たに登録します。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。
● docomo P-05C を例に説明しています。
操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。

3 携帯電話からナビゲーションに電話帳を送信する

- 1 (MENU) を押す
- 2 電話機能 を選ぶ
- 3 電話帳 を選ぶ
- 4 電話帳検索 を選ぶ
- 5 電話帳を表示させる
- 6 (一件選んで送信する場合のみ)
送信したい電話帳を選ぶ
- 7 (MENU) を押す
- 8 ● 一件選んで送信する場合
Bluetooth送信 を選ぶ
● 全件送信する場合
Bluetooth全送信 を選ぶ
- 9 Strada を選ぶ
- 10 (全件送信する場合のみ)
端末暗証番号を入力し、確定 を選ぶ
- 11 YES を選ぶ

- 携帯電話の電話帳がナビゲーションに登録されます。
- ナビゲーションに登録完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションを操作したり、電源を切ったりしないでください。
- 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

■ナビゲーションに登録できる電話帳

氏名	全角18文字(半角36文字)まで	
よみがな	半角36文字まで	
電話番号	桁数	20桁まで
	件数	1人につき4件/最大1000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ● 絵文字非対応(「=」と表示されます。)
	電話番号	数字、「#」、「*」 ● 数字、「#」、「*」、「-」以外の文字の入った電話番号は登録されません。 ● 「-」の入った電話番号は登録されますが、「-」は表示されません。

登録した電話帳から電話をかける

1 ハンズフリー画面から 電話帳 を選ぶ



- 電話帳画面が表示されます。

2 リストから通話先を選ぶ



3 リストから通話先の電話番号を選び、**かける**を選ぶ



- 発信を開始します。

お知らせ

- ナビゲーションに登録した電話帳の内容を編集したり、部分的に消去することはできません。電話帳の内容を変更するときは、ナビゲーションに登録された電話帳をすべて消去(※55ページ)し、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- 携帯電話を操作中に一定時間が経つと、電話帳読み込み画面はハンズフリー設定画面に戻ります。その場合は再度、電話帳読み込み画面を表示させてから携帯電話の操作を続けてください。

通話を携帯電話に切り換える

通話中/発信中/着信中に、**携帯に切換**を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

■通話をハンズフリーに戻すには

通話中/発信中/着信中に、**ハンズフリーに切換**を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

受話音量を調整する

通話中に、VOL +/- を選ぶ

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して大きくなります。
- **-** を押し続けると、2ステップ単位で連続して小さくなります。

電話を切る

通話中に、**切る**を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に**切る**を選ぶと、発信を中止します。53