





初期設定

自宅登録

郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。

- 1 **メニュー画面** **情報** から **初期設定** を選ぶ

 - ナビ設定画面/AV設定画面からも **初期設定** を選べます。
- 2 **自宅登録** を選ぶ

- 3 **郵便番号から設定する** を選ぶ

- 4 **郵便番号を入力して、完了** を選ぶ

 - 地図が表示されます。
- 5 **自宅の場所を確認し、決定** を選ぶ





お知らせ

- 別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D: 2007年1月発売予定)を接続している場合、郵便番号から自宅を設定すると、デジタルTVの地域設定にも反映されます。


カメラスケール

カメラスケールの角度を、左右それぞれ調整できるようにになりました。

● 付属または別売のリヤビューカメラを接続している場合に設定してください。

- 1 **メニュー画面** **情報** から **初期設定** を選ぶ

 - ナビ設定画面/AV設定画面からも **初期設定** を選べます。
- 2 **カメラスケール** を選ぶ

- 3 **表示する** を選ぶ





タッチ操作のみ

- 4 **カメラスケールを調整する**

 - **右角度** : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
 - **左角度** : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
 - **幅** : カメラスケールの幅を設定する。
 - **中心** : カメラスケールの中心を設定する。
 - **角度連動** : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
 - **決定** : 調整した内容に決定します。
 - **初期状態** : お買い上げ時の設定に戻ります。

地図の操作

地図の配色を変更する(マップセレクト)

地図表示切替メニューから、地図の配色を変更できるようになりました。

- 1 **現在地画面表示中に方位マークを選ぶ**

 - 地図表示切替メニューが表示されます。
- 2 **マップセレクト** を選ぶ

 - 2画面時の右画面で操作した場合、**マップセレクト** は表示されません。
- 3 **地図の配色を選ぶ**

 - 選んだ配色に切り換わります。
 - **クルージング**: ルートが見やすい配色
 - **トラフィック**: VICS情報が見やすい配色
 - **タウン**: 市街区を色分けし、市街情報をより際立たせる配色
 - **トワイライト**: 夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
 - 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。

準備・設定
ナビゲーション