

Bluetooth® Audio に切り換える

- オーディオメニュー (※33 ページ) から **Bluetooth® Audio** を選ぶ



● Bluetooth® Audio画面が表示されます。

本機を登録したBluetooth® 対応機器と接続する

- オーディオプロファイルで本機に接続してください。
- この操作は、Bluetooth® 対応機器側で行ってください。

2 本機と接続する

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **Bluetooth** を選ぶ
- 4 **登録機器リスト** を選ぶ
- 5 **Strada** を選ぶ
- 6 **オーディオ** を選ぶ
 - 本機とBluetooth® 対応機器が接続されます。
- 7 **NO** を選ぶ

3 再生する (例: ミュージックプレーヤー)

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **LifeKit** を選ぶ
- 3 **ミュージックプレーヤー** を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合
再生画面(一時停止状態)が表示されます。
そのまま再生したい場合は、**▶** を選ぶと、曲が再生されます。
 - 前回再生した曲の情報がない場合
※手順5へ
- 4 **戻る** を押し、**プレーヤーメニュー** を選ぶ
- 5 再生する項目を選ぶ
- 6 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

お知らせ

- 接続するBluetooth® 対応機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り、頭出しができません場合があります。そのときは、Bluetooth® 対応機器側で操作してください。
- iモードの音声も再生できます。iモードプレイヤーから再生してください。

Bluetooth® Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected :Bluetooth® 対応機器と接続中
Disconnected:Bluetooth® 対応機器と未接続
Unregistered :Bluetooth® 対応機器が未登録



一時停止する

再生中に **▶||** を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 **▶||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- **▶||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- FOMA P904iでは、早送りはできません。

Bluetooth® 登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

BLUETOOTH Audio 設定画面から **登録情報** を選ぶ



- BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



BLUETOOTH パスキーを変更する

■ BLUETOOTH パスキーとは

Bluetooth® による接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

1 BLUETOOTH 登録情報画面から **変更** を選ぶ



- BLUETOOTH パスキー編集画面が表示されます。

2 BLUETOOTH パスキーを入力し、**完了** を選ぶ



- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。
※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。