


SDメモリーカードからHDDに保存する

SDメモリーカードの情報を
本機(HDD)に
保存する

1 メニュー画面 **設定** から
HDD/SD/PC を選ぶ




2 HDDにデータを保存する
を選ぶ



データ保存 (SD HDD)
画面が表示されます。

データ保存 (SD HDD) 画面




- 登録ポイント (☞下記)
- ルート設定メモリー (☞下記)
- 軌跡メモリー (☞下記)
- ドライブルート (☞126ページ)
- 画像データ (☞126ページ)
- 企業ランドマーク更新 (☞128ページ)
- マップルデータ (☞128ページ)
- 音楽データ (☞134ページ)

登録ポイントを
保存する

本機にSDメモリーカードが
入っていることを確認して
ください。

1 データ保存 (SD HDD) 画面
(☞上記) から


登録ポイント を選ぶ



2 リストから
地点ファイルを選ぶ



3 1地点ずつ 全地点一括
のいずれかを選ぶ



ファイルの中の1地点だけを
保存するとき
1地点ずつ を選び、保存する
地点を選ぶ。

ファイルの中のすべての地点
を保存するとき
全地点一括 を選ぶ。

お知らせ


すでに登録されている登録ポイント
をSDメモリーカードから保存
すると、同じ地点に登録ポイント
が複数あることになります。
不要な場合は消去してください。
(☞72ページ)
保存する登録ポイントと本機の登録
ポイントの合計が200を超える
場合は保存できません。本機の登録
ポイントを必要に応じて消去し
てください。(☞72ページ)

ルート設定メモリー
を保存する


本機にSDメモリーカードが
入っていることを確認して
ください。

1 データ保存 (SD HDD) 画面
(☞上記) から

ルート設定メモリー を選ぶ



2 リストから
ルート設定メモリー
のファイルを選ぶ



選択したルート設定メモリー
が本機にコピーされます。

お知らせ


ルート設定メモリーが本機に5件
ある場合、SDメモリーカードから
保存できません。
必要に応じて、本機からルート設
定メモリーを消去してください。
(☞76ページ)

軌跡メモリーを
保存する


本機にSDメモリーカードが
入っていることを確認して
ください。

1 データ保存 (SD HDD) 画面
(☞上記) から

軌跡メモリー を選ぶ



2 リストから
軌跡メモリーの
ファイルを選ぶ



選択した軌跡メモリーが本機
にコピーされます。

お知らせ

軌跡メモリーが本機に3件ある
場合、SDメモリーカードから
保存できません。
必要に応じて、本機から軌跡メ
モリーを消去してください。
(☞78ページ)