

携帯電話を本機に登録する

- 携帯電話は、5台まで登録できます。すでに5台登録している場合は、不要な登録を削除してください。(P.181ページ)

携帯電話を本機に登録する

1 オーディオメニュー(P.116ページ)からハンズフリーを選ぶ



- ハンズフリー画面が表示されます。

2 設定を選ぶ



- ハンズフリー設定画面が表示されます。

3 BLUETOOTHを選ぶ



- 携帯電話登録画面が表示されます。

4 登録を選ぶ



- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



携帯電話を操作して本機の機器登録をする

この操作は、携帯電話側で行ってください。

5 周辺のBluetooth対応機器を探す

- 1 MENUを押す
- 2 LifeKitを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Bluetooth対応機器が未登録の場合 YESを選ぶ
 - 「Strada」がすでに登録されている場合「Strada」を選ぶ(P.8手順8)
 - 他のBluetooth対応機器がすでに登録されている場合 [OK]を押す

- 周辺のBluetooth対応機器が検索され、登録機器リストに表示されます。
- 登録機器リストに「Strada」(本機)が表示されない場合は、本機に携帯電話を近づけて、再度行ってください。

6 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 「Strada」にカーソルを合わせて、[OK]を押す
- 2 機器登録を選ぶ
 - 「機器登録」を選べない場合は、接続待機状態を解除してください。(登録完了後、接続待機状態に戻してください。)
- 3 携帯電話の端末暗証番号を入力し、[確定]を選ぶ

7 本機のBluetoothパスキーを携帯電話に入力する

- 1 Bluetoothパスキーのテキストボックスを選ぶ
- 2 本機のBluetoothパスキーを入力し、[確定]を選ぶ(お買い上げ時の設定:0000)

8 本機と携帯電話を接続する

- 1 ダイヤルアップを選ぶ
- 2 YESを選ぶ
- 3 ハンズフリーを選ぶ
- 4 NOを選ぶ
 - 機器登録を完了し、接続を開始します。
 - 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

接続する電話機を変更する

複数の携帯電話を登録している場合は、ハンズフリー通話・データ通信する携帯電話を選んでください。

- Bluetooth対応機器は、5台まで登録できます。(P.180ページ)
- 接続したい携帯電話が、ハンズフリー接続待機もしくはダイヤルアップ接続待機状態である必要があります。

1 ハンズフリー設定画面(P.180ページ)から電話機選択を選ぶ



2 接続したい電話機を選び、完了を選ぶ



- 状態表示について
 - BLUETOOTH: Bluetooth 接続中
 - ホームネットワークカメラ: ホームネットワークカメラ 利用可能
- 「詳細情報表示」を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

登録情報を削除する

携帯電話の登録情報を削除します。ハンズフリーの登録データを削除すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。)データ削除は、十分確認のうえ行ってください。

1 携帯電話登録画面(P.180ページ)から削除を選ぶ



2 削除したい電話機を選び、完了を選ぶ



- 「詳細情報表示」を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

3 はいを選ぶ



- 選んだ電話機の情報が削除されます。
- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録情報の削除が正しく行われな場合があります。

お知らせ

- Bluetooth Audioの登録データは、上記の操作では削除されません。Bluetooth Audioの登録データを削除する場合は、P.163ページをご覧ください。