

ハンズフリー設定

1 オーディオメニュー (☞116ページ) から **ハンズフリー** を選ぶ



2 **設定** を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ (☞右表)



項目	設定
ワンタッチ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「登録」..... ☞188ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」へ ● 「削除」を選ぶ ● リストから削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ ● 「はい」を選ぶ ● 「全削除」を選ぶ ● 「はい」を選ぶ
音量設定	<p>「受話音量」(☞184ページ) 受話音量を調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 大: 大きくなる 調整範囲: 1~9~14 ● 小: 小さくなる <p>「着信音量」(☞184ページ) 着信音量を調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 大: 大きくなる 調整範囲: 1~9~14 ● 小: 小さくなる
画面設定	<p>「着信割り込み」 ハンズフリー以外の画面を表示中に着信した場合、着信画面を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「全画面」..... 着信時に、着信画面(☞184ページ)が表示されます。 ● 「簡易」..... 着信時に、ハンズフリー簡易着信画面(☞下記)が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 着信中に AUDIO を押すと、全画面表示されます。 <p>「自動着信応答」 着信時に自動的に応答する/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「する」を選ぶ ● 応答するまでの時間を設定する (1秒~5秒~60秒) ● 「しない」..... 着信時に自動的に応答しません。 <p>「ACC-ON時のBLUETOOTH接続確認表示」 電源を入れたとき、選択されている携帯電話と接続されたことを通知する/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「する」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示します。 ● 「しない」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。
BLUETOOTH	<p>「BLUETOOTH電話設定」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「登録」..... ☞180ページ「携帯電話を本機に登録する」へ ● 「削除」..... ☞181ページ「登録情報を削除する」へ <p>「BLUETOOTHパスキー」</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「変更」..... ☞183ページ「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ
電話帳	<ul style="list-style-type: none"> ● 「電話帳転送」..... ☞188ページ「携帯電話の電話帳を登録する」へ ● 「削除」を選ぶ ● リストから削除したい通話先を選ぶ ● 「はい」を選ぶ ● 「全削除」を選ぶ ● 「グループ一括削除」を選ぶ ● グループを選ぶ ● 「電話帳全削除」を選ぶ ● 「はい」を選ぶ
セキュリティ	<p>「ロックNo. 変更」 下記の「電話帳/発着信履歴制限」の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「変更」を選ぶ ● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000) ● 新しく設定したいロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ ● 「はい」を選ぶ <p>「電話帳/発着信履歴制限」 以下の動作の制限をする/しないを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「する」..... 左記に記載している動作の制限をします。 ● 「しない」..... 左記に記載している動作の制限を解除します。 <p>・電話帳機能 ・ワンタッチダイヤル機能 ・発着信履歴機能 ・発信/着信時の相手の名称表示 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ
電話機選択	<ul style="list-style-type: none"> ● ☞181ページ「接続する電話機を変更する」へ <p>(太字はお買い上げ時の設定です。)</p>