

オンラインでアルバム情報を取得する

新譜などのアルバム情報が無い音楽データに、インターネット経由でアルバム情報を付与することができます。

- プロバイダの設定をしてください。(P.192ページ)
- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

準備

情報を取得したいアルバムのアルバム編集画面を表示してください。(P.152ページ)

1 オンライン検索 を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

2 接続する を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

- インターネットに接続し、タイトル検索が開始されます。

**3 複数の候補があった場合のみ
タイトル候補からアルバム名を選ぶ**

決定 選ぶ
決定 決定

4 登録 を選ぶ

決定 決定

- アルバム情報が登録されます。

ホームネットワークカメラを利用する

別売のホームネットワークカメラ(BL-C111/C131)に接続して、車内から自宅の様子(静止画)を確認できます。

- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.193ページ)
- 別売のホームネットワークカメラ(BL-C111/C131)を利用するためには、ホームネットワークカメラのバージョンアップが必要な場合があります。下記サイトからダウンロード(無償)してください。

URL: <http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/download/>

1 ツートップメニュー(P.52ページ)から
*** LINK** を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

2 接続する を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

**3 ユーザー名とパスワードを入力し、
OK** を選ぶ

決定 選ぶ
決定 決定

- ホームネットワークカメラ画面が表示されます。(P.195ページ)
- 「この情報を記憶する」をチェックすると、次回接続時にユーザー名とパスワードを入力する必要がなくなります。

ホームネットワークカメラの基本操作

ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。詳しくは、ホームネットワークカメラの取扱説明書でご確認ください。

(画面例: BL-C111の場合)

- 🔒 SSL: SSL保護されたページへのアクセス中
- 📶 通信中: データ通信中
- 📞 接続中: ダイヤルアップ接続中

解像度の切替
画像を更新
プリセットされたカメラポジションにカメラの向きを変える
カメラの向きを変える/ホームポジションに戻す

■ 再読み込みする

再読み込み を選ぶ



- 情報の再読み込みをします。
- 通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。

■ 通信を切断する

切断 を選ぶ



- 通信を切断します。

■ ブラウザを終了する

終了 を選ぶ

タッチ操作のみ

- ブラウザを終了します。
- 通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

お知らせ

- 本製品は、インターネット機能ソフトウェアとして株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

ACCESS NetFront Browser

- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。