プロバイダの設定をする

携帯電話からデータ通信する場合は、プロバ イダを設定してください。

- 携帯電話を本機に登録してください。 (☞186ページ)
- 登録している携帯電話ごとに設定してくだ さい。



プロバイダ	設定する	•
		(決定) 選
	設定する	
	設定する	l ↓
		缺 決

● プロバイダ設定画面が表示されます。

3	設定する携帯電話を選ぶ							
	 プロバイダ設 							
	(BLIETODTH) (17.77+17.7) (12.77) P905 i	P903 i	P902 iS	*() ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	選び			
	****			→ 決定	決定			

● プロバイダ画面が表示されます。





198

6 完了 を選ぶ



お知らせ

以下の場合は、手動で設定してください。(☞下記)
 ・希望のプロバイダがリストにない。
 ・プロバイダの都合により設定値が変更された。

(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)



設定したい項目の入力を選ぶ

プロバイダ	リストから選択す。	る 15- 戻る	
		入力	
		入力	(決定) 選ぶ
クセスボイント番号		入力	-
		入力	
		入力	(決定) 決定
	e		

- ●ユーザーID
- プロバイダ入会時に発行された接続ID
- パスワード



- アクセスポイント番号
 アクセスポイントの電話番号
- プライマリDNSサーバー プライマリDNSのIPアドレス
- セカンダリDNSサーバー セカンダリDNSのIPアドレス





オンラインでアルバム情報を取得する

新譜などのアルバム情報がない音楽データに、 インターネット経由でアルバム情報を付与 することができます。

- プロバイダの設定をしてください。 (☞198ページ)
- ●携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。



情報を取得したいアルバムのアルバム編集 画面を表示してください。(☞154ページ)

オンライン検索を選ぶ



接続するを選ぶ

2

 アルバム編集
 屋の
 通信を開始します
 BLUETOOTH電話機が たんちまです。
 を確認してください。
 やめる
 アークペース

 インターネットに接続し、タイトル検索 が開始されます。



