

本機のGracernoteデータベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使ってGracernoteサーバーにアクセスし、取得できます。

■ タイトル検索ソフトの動作環境

- OS:
Windows® 98SE/Windows® Me/
Windows® 2000 Professional
Service Pack 4/Windows® XP
(Home/Professional) Service
Pack 2/Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home
Basic/Home Premium)
- CPU:
Intel MMX Pentium 266 MHz
以上
(推奨Pentium II 300 MHz以上)
- メモリ:
64 MB以上(推奨128 MB以上)
- HDD:
200MB以上の空き容量
- インターネット接続環境:
推奨64 Kbps以上
- ディスプレイ/ビデオボード:
解像度 推奨800×600ピクセル、
表示色 推奨65000色以上
- その他:
SDメモリーカードリーダー/
ライターと、空き容量が4MB
以上のSDメモリーカードが
別途必要です。

お知らせ

- タイトル検索ソフトは、必ず本機のPCツール出力で保存されるTitleFinderVer2.exeを使用してください。
- 「PCツール出力」(右記)時に保存されるテキストファイル(README.TXT)も併せてご覧ください。

タイトル検索ソフトをパソコンにインストールする

本機側

準備: SDメモリーカードを本機に入れる
SDメモリーカード画面から(P.148)

- 1 SDメモリーカードへ保存する
- SDメモリーカード保存画面を表示

パソコン側

準備: タイトル検索ソフトの入ったSDメモリーカードをパソコンに入れる

- 1 SDメモリーカード内の情報を任意のフォルダにコピーする
- タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)は、必ず同じフォルダに保存する。
 - 初めての場合は、管理者(Administratorsのメンバー)としてWindowsにログオンする。(Windows Vista®では管理者権限がなくても利用可能)

- 2 PCツール出力

- SDメモリーカードに、タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)、テキストファイル(README.TXT)が保存される。出力先フォルダ: PRIVATE¥CustomUDT

- 2 コピーしたタイトル検索ソフトのアイコンをダブルクリックする
- 3 「接続設定」
- 4 インターネット接続の設定をする※1
- 5 「設定」

- 設定が保存される。
- ※1 ブラウザが
- Internet Explorerのときは、「Internet Explorerの設定を使用する」にチェックする。
 - Internet Explorer以外のときは、「Internet Explorerの設定を使用する」のチェックを外し、各項目を設定する。
 - LAN接続のときは、「LAN接続を使用」にチェックする。
 - ダイアルアップ接続のときは、「ダイアルアップ接続を使用」にチェックの後、接続先を選ぶ。
(「タイトル取得の完了時に回線を自動で切断」をチェックすると、回線は取得後、自動切断される。)
 - プロキシサーバーを使用するときは、「プロキシサーバーを使用」にチェックの後、サーバーのアドレスとポート番号を入力する。
 - 接続設定のお問い合わせは、ご契約のプロバイダへ。

本機のタイトル情報をSDメモリーカードに書き出す

本機側

準備: SDメモリーカードを本機に入れる
SDメモリーカード保存画面から(上記)

- 1 録音曲タイトル取得
- PCツールを一度も出力していないとき出力確認画面が表示される▶確認
- PCツールがSDメモリーカードに保存される。

- 2 タイトル情報を取得したいアルバムを選び、「完了」
 - 3 はい
- 完了(リモコン→「ビュー」)
- 複数のアルバムも選べます。(もう一度選ぶと解除)
- 選択を全解除するとき [全て解除](リモコン→「青」)
タイトルが自動付与されていないアルバムすべてを選ぶとき
[タイトル無し全選択](リモコン→「赤」)
- SDメモリーカードに取得するための情報が保存される。(ファイル名: export.dat)
出力先フォルダ:
PRIVATE¥CustomUDT

Gracernoteサーバーからタイトル情報を取得する

パソコン側

準備: タイトル検索ソフトの入ったSDメモリーカードをパソコンに入れる

- 1 パソコンのタイトル検索ソフトを起動し、「参照」

- 2 SDメモリーカードに保存した「export.dat」を選び、「開く」
 - 3 「Fileからデータベース検索」
 - 4 アルバムの情報が複数ある場合のみ
 - 5 アルバム名を選び、「選択」
- 「保存」
- モデム接続の場合は、ダイアルアップ接続の確認画面で、接続先・ユーザー名・パスワードを入力する。
 - 「export.dat」と同じ階層に、取得したタイトル情報が保存される。(ファイル名: import.dat)
 - SDメモリーカードの「PRIVATE¥CustomUDT」以外のフォルダに保存すると、タイトル情報を付与できません。
 - 「export.dat」ファイルを取得したナビゲーションでデータを更新してください。別のナビゲーションにそのデータを保存しても利用できません。

取得したタイトル情報を本機に保存する

本機側

準備: 取得したタイトル情報の入ったSDメモリーカードを本機に入れる。

SDメモリーカード画面から(P.148)

- 1 SDメモリーカードから読み込む
- 2 Gracernoteデータベース更新
- 3 はい

- 本機のGracernoteデータベースが更新され、自動的にタイトル情報が付与される。