

本機のGracernoteデータベースにないタイトルの情報を、パソコンのタイトル検索ソフトを使ってGracernoteサーバーにアクセスし、取得できます。

■ タイトル検索ソフトの動作環境

- OS:
Windows® 98SE/Windows® Me/
Windows® 2000 Professional
Service Pack 4/Windows® XP
(Home/Professional) Service
Pack 2/Windows Vista®
(Ultimate/Business/Home
Basic/Home Premium)
- CPU:
Intel MMX Pentium 266 MHz
以上
(推奨Pentium II 300 MHz以上)
- メモリ:
64 MB以上(推奨128 MB以上)
- HDD:
200MB以上の空き容量
- インターネット接続環境:
推奨64 Kbps以上
- ディスプレイ/ビデオボード:
解像度 推奨800×600ピクセル、
表示色 推奨65000色以上
- その他:
SDメモリーカードリーダー/ラ
イターと、空き容量が4MB以上
のSDメモリーカード
が別途必要です。

お知らせ

- タイトル検索ソフトは、必ず本機のPCツール出力で保存されるTitleFinderVer2.exeを使用してください。
- 「PCツール出力」(右記)時に保存されるテキストファイル(README.TXT)も併せてご覧ください。

タイトル検索ソフトをパソコンにインストールする

本機側

準備: SDメモリーカードを本機に入れる
SDメモリーカード画面から(P.124)

①

SDメモリーカードへ保存する▶

- SDメモリーカード保存画面を表示。

パソコン側

準備: タイトル検索ソフトの入ったSDメモリーカードをパソコンに入れる

①

SDメモリーカード内の情報を任意のフォルダにコピーする▶

- タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)は、必ず同じフォルダに保存する。
- 初めての場合は、管理者(Administratorsのメンバー)としてWindowsにログオンする。(Windows Vista®では管理者権限がなくても利用可能)

②

PCツール出力

- SDメモリーカードには、タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)、テキストファイル(README.TXT)が保存される。出力先フォルダ: PRIVATE¥CustomUDT

②

コピーしたソフトのアイコンをダブルクリックする▶

③

「接続設定」▶

④

インターネット接続の設定をする*▶

⑤

「設定」▶

- 設定が保存される。

※ブラウザが

- Internet Explorerのときは、「Internet Explorerの設定を使用する」をチェックする。
- Internet Explorer以外のときでは、チェックを外し、各項目を設定する。
 - ・「LAN接続を使用」時は、チェックのみ
 - ・「ダイヤルアップ接続を使用」時は、チェックの後、接続先を選ぶ。(「タイトル取得の完了時に回線を自動で切断」をチェックすると、回線は取得後、自動切断される。)
 - ・「プロキシサーバーを使用」時は、チェックの後、サーバーのアドレスとポート番号を入力する。
- ・接続設定のお問い合わせは、ご契約のプロバイダへ。

本機のタイトル情報をSDメモリーカードに書き出す

本機側

準備: SDメモリーカードを本機に入れる
SDメモリーカード保存画面から(上記)

①

録音曲タイトル取得▶

- PCツールを一度も出力していないとき出力確認画面が表示される▶「確認」
- PCツールがSDメモリーカードに保存される。

②

タイトル情報を取得したいアルバムを選び、「完了」▶

③

「はい」▶

- SDメモリーカードに取得するための情報が保存される。(ファイル名: export.dat)
出力先フォルダ:
PRIVATE¥CustomUDT

完了 (リモコン→「ビュー」)

- 複数のアルバムも選べます。(もう一度選ぶと解除)

選択を全解除するとき 全て解除 (リモコン→「青」)

タイトル未付与のアルバムすべてを選ぶとき

タイトル無し全選択 (リモコン→「赤」)

Gracernoteサーバーからタイトル情報を取得する

パソコン側

準備: タイトル検索ソフトの入ったSDメモリーカードをパソコンに入れる

①

パソコンのタイトル検索ソフトを起動し、「参照」▶

②

SDメモリーカードに保存した「export.dat」を選び、「開く」▶

③

「Fileからデータベース検索」▶

④

アルバム名を選び、「選択」▶

⑤

「保存」▶

- モデム接続の場合は、ダイヤルアップ接続の確認画面で、接続先・ユーザー名・パスワードを入力する。

- 「export.dat」と同じ階層に、取得したタイトル情報が保存される。(ファイル名: import.dat)
- SDメモリーカードの「PRIVATE ¥CustomUDT」以外のフォルダに保存すると、タイトル情報を付与できません。
- 「export.dat」ファイルを取得したナビゲーションでデータを更新してください。別のナビゲーションにそのデータを保存しても利用できません。

取得したタイトル情報を本機に保存する

本機側

準備: 取得したタイトル情報の入ったSDメモリーカードを本機に入れる。

SDメモリーカード画面から(P.124)

①

SDメモリーカードから読み込む▶

②

Gracernoteデータベース更新▶

③

「はい」▶

- 本機のGracernoteデータベースが更新され、自動的にタイトル情報が付与される。