

ハンズフリー通話・データ通信をご利用になるには、
まず携帯電話の登録が必要です。

オーディオメニューから
(P.62)

ハンズフリー

設定

ハンズフリー設定画面



登録する (5台まで)

本機側の操作

携帯電話側の操作



3 周辺のBluetooth 対応機器を探す

- 1 [MENU] を押す
 - 2 「LifeKit」を選ぶ
 - 3 「Bluetooth」を選ぶ
 - 4 「登録機器リスト」を選ぶ
 - 5
 - Bluetooth対応機器が未登録のとき「YES」を選ぶ
 - 「Strada」が登録済みのとき「Strada」を選ぶ(手順6へ)
 - 他のBluetooth対応機器が登録済みのとき [OK] を押す
- 周辺のBluetooth対応機器が検索され、登録機器リストに表示される。

2

登録 ▶ この後の操作は、携帯電話側で行ないます。

- BLUETOOTH接続中画面を表示。

4 携帯電話に 登録する機器 (本機)を選ぶ

- 1 「Strada」にカーソルを合わせ、[IR] を押す
 - 2 「機器登録」※を選ぶ
- ※ 選べない場合は、接続待機状態を解除し、登録完了後、接続待機状態に戻してください。

5 本機の Bluetooth パスキーを 入力する

- 1 Bluetoothパスキーのテキストボックスを選ぶ
- 2 本機のBluetoothパスキーを入力し「確定」を選ぶ
(お買い上げ時の設定:0000)

6 本機と携帯電話を 接続する

- 1 「ダイヤルアップ」を選ぶ
 - 2 「YES」を選ぶ
 - 3 「ハンズフリー」を選ぶ
 - 4 「NO」を選ぶ
- 本機に、機器登録完了の表示が出るまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

登録情報を 削除する



3

削除したい電話機を選び、完了 ▶

- [詳細情報表示] を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

4

はい ▶

- 削除完了の表示が出るまで、本機の電源を切らないでください。

お知らせ

- Bluetooth Audioの登録データは、左記の操作では削除されません。Bluetooth Audioの登録データを削除する場合(P.78)

接続する 電話機を 変更する

準備: 接続する携帯電話を、ハンズフリー接続待機状態か、ダイヤルアップ接続待機状態にする。



2

接続したい電話機を選び、完了 ▶

- [詳細情報表示] を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

- 状態表示について

- おせがしらダ: オンラインおでかけストラダ利用可能
- BLUETOOTH: Bluetooth 接続中
- DIMORA: デイモラ利用可能
- ライフィニティ: ライフィニティ利用可能
- ホームネットワークカメラ: ホームネットワークカメラ利用可能

Bluetooth パスキーを 変更したいとき



■ Bluetooth Audioの場合
BLUETOOTH Audio設定画面から(P.78)



2

変更 ▶

2

変更 ▶

3 Bluetoothパスキー を入力し、完了 ▶

- 4~8桁の数字を設定できます。
- [修正] を選ぶと、1文字消去されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

Bluetoothパスキーとは

Bluetoothによる接続を、他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定されており、変更できない場合があります。

お知らせ

- 本書ではBluetooth対応機器の操作を、docomo P-01Aを例に説明しています。