

データ通信サービスを利用する

プロバイダの設定をする

準備

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.144)
- 登録している携帯電話ごとに設定が必要です。

リストから選んで設定する

- 1 LINKメニュー(P.33)から
通信設定を選ぶ
● 通信設定画面が表示されます。
- 2 プロバイダの**設定する**を選ぶ
- 3 設定する携帯電話を選ぶ
● プロバイダ画面が表示されます。
- 4 リストから**選択する**を選ぶ
- 5 プロバイダを選ぶ
- 6 **完了**を選ぶ

お知らせ

- 以下の場合は、「手動で入力して設定する」(下記)を行ってください。
 - 希望のプロバイダがリストにない。
 - プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

手動で入力して設定する


- 1 プロバイダ画面(上記)から
設定したい項目の**入力**を選ぶ
● ユーザーID
プロバイダ入会時に発行された接続ID
● パスワード
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
● アクセスポイント番号
アクセスポイントの電話番号
● プライマリDNSサーバー
プライマリDNSのIPアドレス
● セカンダリDNSサーバー
セカンダリDNSのIPアドレス
- 2 設定値を入力し、**完了**を選ぶ
- 3 **完了**を選ぶ

各種データ通信サービスの設定をする

準備

- プロバイダの設定をしてください。(左記)

※1 一度消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は十分確認のうえ行ってください。

設定するサービス		設定する項目		設定	
おでかけ旅ガイド設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	アカウント	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		パスワード	● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	サイトかユーザー登録したときに設定したパスワードを入力し、 完了 を選ぶ	
ホームネットワークカメラ設定	通信設定画面(左記)から 設定する を選ぶ	URLアドレス	入力 を選ぶ  ● 設定情報を全て消去 ※1: 設定内容を消去	URLアドレス(IPアドレス、ダイナミックDNSなど)を入力し、 完了 を選ぶ	完了 を選ぶ 使用する携帯電話を選び、 完了 を選ぶ ● 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。
		ポート番号	(必要な場合のみ) ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力し、 完了 を選ぶ		