


チャンネル初期設定を行う

初めてワンセグに切り換えたときは、チャンネル初期設定画面が表示されます。

開始を選ぶ



- チャンネルスキャンを開始します。(最大12局)
- スキャン中に **中止** を選ぶと、スキャンを中止します。
- 販売店にて、チャンネル初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認** を選んでください。

スキャン終了後、ワンセグの映像を表示

お知らせ

- チャンネル初期設定は、自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

AUDIOを押す(または画面をタッチする)と、状態表示画面が表示されます。



放送局リストを表示(P.106)

音質・音場を調整する(P.138)

順送りで選局する

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

- チャンネルが切り換わります。
- 1秒以上押し続けると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

チャンネル番号から選局する

1 ~ 12を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

受信中のチャンネルを手動でリストに登録する(プリセットメモリー)

1 チャンネルを選ぶ

2 保存したい番号を2秒以上タッチする

- 受信中の放送局が、選んだ番号に記憶されます。

お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 放送局リスト(P.106)からも登録できます。

全画面で表示

チャンネルを自動的に記憶させる(オートプリセット)

オートを2秒以上タッチする

- 自転車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。

自転車位置周辺の放送局のリストから選ぶ

エリアを選ぶ

- 自転車位置周辺の放送局リストに切り換わります。(エリアモード)

解除するには

再度 **エリア** を選ぶ

同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは

サービス切換を選ぶ

- 選ぶごとに、番組が切り換わります。

お知らせ

- 番組表(P.106)から、**サービス切換**を選んでも、切り換えることができます。