

携帯電話の電話帳を転送して登録する

1 本機での操作

ダイヤル画面(P.140)から
電話帳を選び、転送を選ぶ

2 (メッセージが表示された場合のみ)

はいを選ぶ

3 (登録済みの電話帳データがある場合のみ)

追加/上書きを選ぶ

- 追加: 登録済みの電話帳データを残して追加登録
- 上書き: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

4 携帯電話での操作

携帯電話から本機に電話帳を転送する

- 1 MENUを押す
- 2 電話機能を選ぶ
- 3 電話帳を選ぶ
- 4 電話帳検索を選ぶ
- 5 電話帳を表示させる
- 6 (一件選んで送信する場合のみ) 送信したい電話帳を選ぶ
- 7 MENUを押す
- 8 Stradaを選ぶ
- 9 ●一件選んで送信する場合 Bluetooth送信を選ぶ
- 全件送信する場合 Bluetooth全送信を選ぶ
- 10 (全件送信する場合のみ) 端末暗証番号を入力し、確定を選ぶ
- 11 YESを選ぶ

- 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
- 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

5 本機での操作

(続けて電話帳転送を行う場合のみ)

はいを選ぶ(上記手順4⑥へ)

- いいえを選ぶと、電話帳転送を終了します。

お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(下記)し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
- 接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データが使用できます。
- 電話帳画面(P.141)から機能→電話帳管理→電話帳転送を選んで、電話帳を登録できます。

本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで
よみがな	半角24文字まで
電話番号	桁数 24桁まで
	件数 1人につき3件/最大800件
対応文字	氏名・シフトJIS形式
	よみがな ●絵文字非対応
	電話番号 数字、「#」、「*」

電話帳の登録を削除する


1 電話帳画面(P.141)から

機能を選ぶ

2 電話帳管理を選ぶ

3 電話帳削除を選ぶ

4 削除したい通話先を選ぶ



- 全削除: 全ての通話先を削除

5 はいを選ぶ

ワンタッチダイヤルを登録する

電話帳や発信履歴から、よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大18件)

初めてワンタッチダイヤルを登録するときは

1 ダイヤル画面(P.140)から

ワンタッチダイヤルを選ぶ

2 ワンタッチダイヤル画面から

グループを選び、登録先を選ぶ



3 表示させるリストを選ぶ

- 電話帳: 電話帳のリストを表示
- 履歴: 発信履歴のリストを表示
- 中止: 登録を中止

4 リストから登録したい通話先を選ぶ

- 電話帳の見かた→P.141
- ワンタッチダイヤルが登録されます。

お知らせ

- 電話帳画面(P.141)から機能→ワンタッチダイヤル編集→電話帳からワンタッチダイヤル登録/履歴からワンタッチダイヤル登録を選んで、ワンタッチダイヤルを登録できます。

ワンタッチダイヤルを削除する

1 1件削除する

1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から機能を選ぶ

2 ワンタッチダイヤル削除を選ぶ

3 削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ

4 はいを選ぶ

お知らせ

- 電話帳画面(P.141)から機能→ワンタッチダイヤル編集→ワンタッチダイヤル削除を選んで、ワンタッチダイヤルを削除できます。

追加でワンタッチダイヤルを登録するには

1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から

機能を選ぶ

2 表示させるリストを選ぶ

- 電話帳からワンタッチダイヤル登録: 電話帳のリストを表示
- 履歴からワンタッチダイヤル登録: 発信履歴のリストを表示

3 リストから登録したい通話先を選ぶ

- 電話帳の見かた→P.141

4 登録先選択画面から

- ワンタッチダイヤルが登録されます。

5 (すでに登録されている場合)

はいを選ぶ

電話帳内容画面(P.140)から
ワンタッチダイヤルを登録する

1 電話帳(P.141)から登録したい相手を選ぶ

2 機能を選び、ワンタッチダイヤル登録を選ぶ

3 リストから登録したい通話先を選ぶ

4 登録先選択画面から

- ワンタッチダイヤルが登録されます。

5 (すでに登録されている場合)

はいを選ぶ

全件削除する

1 ワンタッチダイヤル画面(上記)から機能を選ぶ

2 ワンタッチダイヤル削除を選ぶ

3 全削除を選ぶ

4 はいを選ぶ