

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する

周囲の明るさに応じてモニター画面の明るさを自動で調整するか、手動で調整するかを設定することができます。



使う

- 1 **メニュー** を押す
- 2 **調整/選択** を押して、**[ディマー設定]** を選ぶ
- 3 **メニュー** を押す
- 4 **調整/選択** を押して、モードを選ぶ
 - モードについては、次ページを参照してください。

- 5 **メニュー** を押す
 - 6 **調整/選択** を押して、調整する
 - 7 **メニュー** を押す
 - 8 **調整/選択** を押して、**[終了]** を選ぶ
 - 9 **メニュー** を押す
 - メニュー画面が消えます。
- お知らせ**
- 操作中、**入力切換** を押す、または約 10 秒間操作をしなければメニュー画面は消えます。

■モードの設定項目


(設定範囲：- 60 ~ ± 0)

オートモード1 (オートディマー)

センサーで感知した周囲の明るさにあわせて、画面の明るさを自動的に調整します。

夜間で最も見やすい明るさに設定してください。


- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。



オートモード2 (オートディマー)

「オートモード1」と比較して、多少照度が下がっても、画面は明るい状態を保ちます。

- 「± 0」にすると最大輝度となり、明るさは変化しなくなります。
- 天吊り設置する場合などに設定してください。



マニュアルモード (明るさ)

手動で画面の明るさを調整します。

周囲の明るさに関係なく、画面の明るさは、一定になります。



使う

周囲の明るさに応じて画面の明るさを調整する